State: 2017-02-25

Analog Mode HAM Repeaters in Hungary

Callsign	Location	Channel		Downlink [kHz]	Uplink [kHz]	Shift [kHz]	Mode	CTCSS DL/UL	Echolink	Locator	ASL [m]
HG5RHA	Budapest			29 670,0	29 570,0	- 100	FM	103,5/---		JN97MN02	437
HG6RVX	Galyatetõ (Mátra)	Crossband		144 562,5	70 475,0		FM	114,8/114,8		JN97WV99	1035
HG2RVX	Gerecse	Crossband		144 700,0	70 475,0		FM			JN97FQ92	708
HG0RVA	Debrecen	RV48	R0	145 600,0	145 000,0	- 600	C4FM/FM	131,8/131,8	406293	KN07TN53	157
HG5RVB	Budapest (Svábhegy)	RV48	R0	145 600,0	145 000,0	- 600	FM	114,8/114,8		JN97LM60	500
HG3RVB	Fonyód (Balaton)	RV49	R0x	145 612,5	145 012,5	- 600	FM		202467	JN86SR57	243
HG6RVA	Galyatetõ (Mátra)	RV50	R1	145 625,0	145 025,0	- 600	FM	114,8/114,8		JN97WV99	1035
HG1RVD	Gyõr (Nyúl-hegy)	RV51	R1x	145 637,5	145 037,5	- 600	FM	107,2/---		JN87TN89	310
HG7RVA	Érd	RV52	R2	145 650,0	145 050,0	- 600	FM		608207	JN97KK	260
HG0RVB	Nyíregyháza	RV53	R2x	145 662,5	145 062,5	- 600	FM	131,8/131,8		KN07UX52	145
HG1RVA	Zalaegerszeg	RV53	R2x	145 662,5	145 062,5	- 600	C4FM/FM	107,2/---	501567	JN86JT75	370
HG2RVC	Dorog	RV53	R2x	145 662,5	145 062,5	- 600	FM	---/107,2		JN97IR73	168
HG8RVC	Szeged	RV53	R2x	145 662,5	145 062,5	- 600	FM	---/131,8	456734	KN06BG75	197
HG5RVA	Budapest (Hármashatár-hegy)	RV54	R3	145 675,0	145 075,0	- 600	C4FM/FM	114,8/114,8		JN97LN93	502
HG1RVB	Sopron	RV55	R3x	145 687,5	145 087,5	- 600	FM	107,2/---	7649	JN87GP88	484
HG8RVD	Baja (Csávoly)	RV55	R3x	145 687,5	145 087,5	- 600	FM			JN96NE77	246
HG9RVB	Miskolc (Bükkszentkereszt)	RV55	R3x	145 687,5	145 087,5	- 600	C4FM/FM	114,8/114,8	424421	KN08HB84	732
HG3RVF	Kaposvár 2. (Igal)	RV56	R4	145 700,0	145 100,0	- 600	FM	74,4/74,4	58700	JN86XN15	336
HG8RVB	Békéscsaba	RV56	R4	145 700,0	145 100,0	- 600	FM			KN06MQ45	178
HG2RVA	Kõrishegy (Bakony)	RV57	R4x	145 712,5	145 112,5	- 600	FM			JN87VH00	744
HG9RVA	Kis-kõhát (Bükk)	RV58	R5	145 725,0	145 125,0	- 600	FM	114,8/114,8	382993	KN08FB85	979
HG3RVC	Szekszárd	RV59	R5x	145 737,5	145 137,5	- 600	FM	74,4/---		JN96II07	296
HG2RVG	Tihany	RV60	R6	145 750,0	145 150,0	- 600	FM	103,5/---	246807	JN86WV66	281
HG8RVA	Kiskunfélegyháza	RV61	R6x	145 762,5	145 162,5	- 600	FM	131,8/131,8	448398	JN96VQ95	246
HG9RVD	Ózd	RV61	R6x	145 762,5	145 162,5	- 600	FM	114,8/114,8	428776	KN08DF54	293
HG3RVA	Pécs (Misina-tetõ)	RV62	R7	145 775,0	145 175,0	- 600	FM	103,5/103,5	253657	JN96CC63	631
HG9RVC	Sátoraljaújhely	RV62	R7	145 775,0	145 175,0	- 600	FM	114,8/114,8	411830	KN08TJ56	558
HG2RVD	Esztergom (Vaskapu-hegy)	RV63	R7x	145 787,5	145 187,5	- 600	FM	107,2/107,2	185833	JN97JS28	370
HG7RVC	Cegléd	RV63	R7x	145 787,5	145 187,5	- 600	FM	114,8/114,8		JN97VE52	136
HG8RVE	Gyula	RV63	R7x	145 787,5	145 187,5	- 600	FM			KN06PP25	118
HG5RUX	Budapest	Crossband		433 700,0	70 475,0		FM	114,8/114,8	447262	-	
HG2RUX	Kab-hegy	Crossband		434 675,0	434 675,0		FM	107,2/107,2		JN87TB81	680
HG0RUA	Debrecen	U690	R69	438 625,0	431 025,0	-7 600	C4FM/FM	131,8/131,8		KN07TM55	157
HG8RUA	Szeged	U693	R70x	438 662,5	431 062,5	-7 600	C4FM/FM	131,8/131,8	456737	KN06BG75	244
HG7RUA	Érd	U694	R71	438 675,0	431 075,0	-7 600	C4FM/FM	114,8/114,8	602241	JN97KK	268
HG4RUA	Kõszárhegy (Polgárdi)	U696	R72	438 700,0	431 100,0	-7 600	FM	107,2/107,2		JN97DC71	197
HG0RUB	Nyíregyháza	U698	R73	438 725,0	431 125,0	-7 600	FM	131,8/131,8	273404	KN07UX52	145
HG4RUB	Székesfehérvár	U698	R73	438 725,0	431 125,0	-7 600	FM	107,2/---		JN97FE	145
HG4RUC	Székesfehérvár	U700	R74	438 750,0	431 150,0	-7 600	C4FM/FM	107,2/107,2	247090	JN97FE55	179
HG9RUD	Ózd	U701	R74x	438 762,5	431 162,5	-7 600	FM	114,8/114,8		KN08DF54	252
HG7RUE	Budapest (Széchenyi-hegy, TV-t	U702	R75	438 775,0	431 175,0	-7 600	FM	114,8/114,8	567011	JN97LL78	528
HG7RUB	Cegléd	U704	R76	438 800,0	431 200,0	-7 600	C4FM/FM	114,8/114,8		JN97VE52	136
HG9RUA	Kis-kõhát (Bükk)	U709	R78x	438 862,5	431 262,5	-7 600	FM	114,8/114,8		KN08FB85	979
HG3RUC	Pécs (Misina-tetõ)	U712	R80	438 900,0	431 300,0	-7 600	FM	103,5/103,5		JN96CC63	631
HG0RUV	Vészhelyzeti átjátszó	U714	R81	438 925,0	431 325,0	-7 600	FM			-	
HG8RUC	Kiskunfélegyháza	U716	R82	438 950,0	431 350,0	-7 600	FM	131,8/131,8		JN96VQ95	206
HG8RUB	Békéscsaba	U720	R84	439 000,0	431 400,0	-7 600	C4FM/FM	131,8/---	648175	KN06NQ	107
HG1RUC	Szombathely	U730	R89	439 125,0	431 525,0	-7 600	C4FM/FM	107,2/---	567741	JN87HF07	268
HG8RUD	Makó	U730	R89	439 125,0	431 525,0	-7 600	C4FM/FM	131,8/131,8		KN06FF	110
HG3RUA	Siófok (Ságvár)	U732	R90	439 150,0	431 550,0	-7 600	FM		406612	JN96BT	220
HG5RUG	Budapest (Hármashatár-hegy)	U736	R92	439 200,0	431 600,0	-7 600	FM	114,8/114,8	225722	JN97MN02	495
HG1RUD	Gyõr (Nyúl-hegy)	U740	R94	439 250,0	431 650,0	-7 600	C4FM/FM	107,2/107,2		JN87TN89	310
HG3RUF	Kaposvár 2. (Igal)	U740	R94	439 250,0	431 650,0	-7 600	FM	88,5/88,5		JN86XN15	336
HG1RUA	Zalaegerszeg	U747	R97x	439 337,5	431 737,5	-7 600	C4FM/FM	107,2/107,2		JN86JT75	370
HG3RUB	Dombóvár	U747	R97x	439 337,5	431 737,5	-7 600	FM	186,2/186,2		JN96BJ40	155
HG7RUC	Dobogókõ	U748	R98	439 350,0	431 750,0	-7 600	FM	114,8/114,8	340930	JN97KR82	740
HG1RUB	Sopron	U750	R99	439 375,0	431 775,0	-7 600	FM			JN87GP88	484
HG6RUA	Galyatetõ (Mátra)	U750	R99	439 375,0	431 775,0	-7 600	C4FM/FM	114,8/114,8		JN97WV99	1035
HG2RUC	Gerecse	U752		439 400,0	431 800,0	-7 600	C4FM/FM	107,2/107,2	946110	JN97FQ92	646
HG2RUB	Esztergom (Vaskapu-hegy)	U754		439 425,0	431 825,0	-7 600	FM	107,2/107,2	150187	JN97JS28	370
HG2RUD	Kab-hegy	U756		439 450,0	431 850,0	-7 600	FM	107,2/107,2	932036	JN87TB81	680

Data collected and maintained by HA2TO - ha2to@orbel.hu